

## SHREWSBURY-MOTOREN

**MOTORNUMMERNVERZEICHNIS**

Für Shrewsbury-Motoren gibt es zwei Nummerierungssysteme:  
 1) Systeme bis 1994, z.B.: **8C 27655 U 88900 W**  
 2) Systeme nach 1994, z.B.: **SG A 06 0010 U 0001 Y**

Erläuterung:  
 Motor Anwendung: **SG**                      Herstellungsland: **U/U**  
 Motorfamilie und Code: **8C/A**              Baulinien Nummer: **88900/0001**  
 Anzahl Zylinder: **06**                      Baujahr: **W/Y**  
 Motor Spezifikations Nummer: **27655/0010**

**MOTORFAMILIE- UND TYPECODES VOR 1994**

Eagle	8BT, 8CTA, 8DTW
Eagle TX	8CTA
2000 Series	8BT, 8CTA / TTA, 8DTW, 8ES1, 8GTW-H
3008 / CV8	4AT, 4BTA, 4ES1
Candor Marine	4CTI
3012 / CV12	6ATA, 6CTW, 6DT, 6ES1

A Luft-Luft Ladefluchtgekühlt	i Zwischenkühler	SI Ottomotor
CHP Blockheiz Kraftwerk	M Marine	T Turbolader
E Extern Ladeflucht gekühlt	N Ladeflucht Wassergekühlt	TT Twin Turbolader Wassergekühlt
G Für Generatoren	P Für Pumpenantriebe	W Wassergekühlt
H Horizontal	H 16 Litre (2800 Series)	

**MOTORFAMILIE- UND TYPECODES NACH 1994**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Family: SA Automotive</li> <li>300TX SAA</li> <li>320MX SAB</li> <li>335TX SAC</li> <li>350E SAE</li> <li>375TX SAG</li> <li>340TX2 SAJ</li> <li>380TX2 SAK</li> <li>410TX2 SAL</li> <li>Family: SB Short Block</li> <li>TX SBA</li> <li>2000 Series SBB</li> <li>3008 Series SBC</li> <li>3012 Series SBD</li> <li>Family: SL Long Engine</li> <li>TX / Euro 2 SLA</li> <li>2000 Series SLB</li> <li>3008 Series SLC</li> <li>3012 Series SLD</li> <li>3008 Marine SLE</li> <li>3008 / 3012SI SLG</li> <li>Family: SI Gas</li> <li>SI SIA</li> <li>SI Gas Unit SIB</li> <li>TSI CHP SIC</li> <li>TSI Gas Unit SID</li> <li>TWSI CHP SIE</li> <li>TWSI Gas Unit SIF</li> <li>Family: SM Marine</li> <li>M600T1 SMA</li> <li>M700T1 SMB</li> <li>M800T1 SMC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Family: SF Forklift</li> <li>T1 SFA</li> <li>T2 SFB</li> <li>TA SFC</li> <li>TW SFD</li> <li>Family: SG Genset</li> <li>TAG1A SGA</li> <li>TAG2 SGB</li> <li>TAG2A SGC</li> <li>TAG3A SGD</li> <li>TAG4 SGE</li> <li>TG SGF</li> <li>TG1A SGG</li> <li>TG2A SGH</li> <li>TTAG SFJ</li> <li>TWG2 SGK</li> <li>TAG SGL</li> <li>TAG5 SGM</li> <li>Family: SH Horizontal</li> <li>TWH SHA</li> <li>Family: SP Plant</li> <li>T SPA</li> <li>T1 SPB</li> <li>T2 SPC</li> <li>TA SPD</li> <li>TAP SPE</li> <li>TP SPJ</li> <li>TTA SPK</li> <li>TTAP SPL</li> <li>TW SPM</li> <li>TW1 SPP</li> <li>Family: 2800 Series</li> <li>TAG1 HGA</li> <li>TAG2 HGB</li> </ul>
--	---

## STAFFORD-MOTOREN

**MOTORNUMMERNVERZEICHNIS**

Eine Stafford-Motornummer sieht folgendermaßen aus: **DGB 06 0081 U 0017 B**


Erläuterung:  
**D** Stafford                                      **06** Anzahl Zylinder  
**G** Anwendungs Code (Generator)      **0081** Bauliste/Ausführung  
**B** Motortyp                                      **U** Großbritannien  
    **0017** 17. Motor in diesem Jahr  
    **B** Baujahr

**MOTORFAMILIE-UND TYPECODES**

Code	4000 Series Designation	Dorman Engine	Code	4000 Series Designation	Dorman Engine
DGF	TG	SET	DGR	TEG2	SETCW2
DGL	TAG	SETCA	DGS	TEG3	SETCW3
DGA	TAG1	SETCA1	DIE	SI GAS UNIT	SEG
DGB	TAG2	SETCA2	DIF	TES1 GAS UNIT	SETCWG
DGD	TAG3	SETCA3	DIE	TES1 CHP UNIT	SETCWG-CHP
DGM	TWG	SETCR	DMD	M4000T	SKX-SET
DGK	TWG2	SETCR2	DME	M4000T1	SK-SETCW
DGN	TWG3	SETCR3	DMF	M4000TK	SK-SETCR
DGV	TWG2TC	SETCR2TC	DGE	TAG4	
DGP	TEG	SETCW	DIG	E TRS	

T Turbolader	G Generator Ausführung	M Marine
A Luft-Luft Ladegekühlt	SI Ottomotor	I Zwischenkühler
W Wasser	CHP Blockheiz Kraftwerk	K Kielkühlung
E Externer Wasserkreislauf		


## NUMMERN PLAZIERUNG - GROBE MOTOREN




Ansicht rechte Seite



Ansicht linke Seite



Ansicht rechte Seite



Ansicht rechte Seite

Engine type	Position
Eagle / 2000 Series	R
3008 Series	T
3012 Series	S
2800 Series	W
4006 Series*	U
4008 Series*	U
4012 Series*	V
4016 Series*	V

\* Die Perkins-Motorfamilie der 4000er Serie lief früher unter der Bezeichnung Dorman SE.



## MOTORNUMMERNVERZEICHNIS

einschließlich

VERZEICHNIS ZUR

STELLENANGABE AM MOTOR

PETERBOROUGH

SHREWSBURY

STAFFORD

## BAUJAHR CODE

Dieser Code gibt das Herstellungsdatum an. Die Buchstaben I, O, Q, R und Z werden dabei nicht verwendet.

A 1974	L 1984	Y 1994
B 1975	M 1985	A 1995
C 1976	N 1986	B 1996
D 1977	P 1987	C 1997
E 1978	S 1988	D 1998
F 1979	T 1989	E 1/1/99-31/3/99
G 1980	U 1990	F 1/4/99-31/12/99
H 1981	V 1991	G 2000
J 1982	W 1992	H 2001
K 1983	X 1993	J 2002

## CODE DES HERSTELLUNGSLANDES

Dieser Code gibt das Land an, in dem der Grundmotor hergestellt wurde.

<b>A</b> Argentinien	<b>HM</b> Indonesien	<b>P</b> Polen
<b>B</b> Brasilien	<b>HK</b> Irak	<b>S</b> Indien
<b>C</b> Australien	<b>HU</b> Uruguay	<b>SA</b> Süd Afrika
<b>D</b> Deutschland	<b>JU</b> Japan	<b>T</b> Türkei
<b>E</b> Spanien	<b>K</b> Korea	<b>U</b> Großbritannien
<b>F</b> Frankreich	<b>L</b> Italien	<b>V</b> Pakistan
<b>G</b> Griechenland	<b>M</b> Mexiko	<b>W</b> Iran
<b>H</b> Group	<b>MX</b> Mexiko	<b>X</b> Peru
<b>HC</b> China	<b>N</b> USA	<b>Y</b> Jugoslawien